

# Controllo carichi 230Vac

## Motori tende/tapparelle e simulatore di presenza

NEXTA  
TECH


### MCU-M500

230 V  
input

Carico  
230 V  
Output



Centrale di comando con funzionalità motore (impostabile apri-chiude-stop / passo-passo / uomo presente). Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Due ingressi filari.



Codice	MCU-M500
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	1 x Max 500W Motori a 3 fili con finecorsa
Funzione	Apri-stop-chiude
Ingressi	2 pulsanti NA impostabili
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

### SERIE MCU

